

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ppoz-en54c-2a17-27-6v-2a-2x17ah-p-28418.html>

## Zasilacz PPOŻ EN54C-2A17 27,6V/2A/2×17Ah

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 046,75 zł</b> |
| Cena netto       | <b>851,02 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>31575</b>       |
| Kod producenta   | <b>EN54C-2A17</b>  |
| Producent        | <b>Brak</b>        |

### Opis produktu

|   |  |
|---|--|
| Zasilanie                               | 230 V AC   |
| Wyjście zasilania                       | 2 A / 27.6 V DC / 56.8 W - dla pracy chwilowej - I <sub>max b</sub> (5min)<br>1.2 A / 27.6 V DC - dla pracy ciągłej - I <sub>max a</sub>   |
| Zgodność z normami                      | Norma pożarowa EN54-4<br>Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10<br>Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628<br>Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024 |
| Prąd ładowania akumulatora              | 0.8A   |
| Rekomendowany akumulator                | 2 x 17Ah   |
| Pobór prądu przez układy zasilacza      | 52mA max.  |
| Sprawność                               | 88%  |
| Wymiary                                 | 385 x 402 x 88 [±2 mm]<br>dystans od podłoża: 8 mm   |
| Zabezpieczenia                          | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otwarcie obudowy  |
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego | EPS - awaria sieci AC<br>ALARM - awaria zbiorcza   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Wejścia techniczne      | EXTi - awaria zewnętrzna                       |
| Zamykanie               | zamek (1xMR027, ten sam kod)                   |
| Montaż                  | natynkowy                                      |
| Sygnalizacja            | sygnalizacja optyczna LED                      |
| Wykonanie               | blacha DC01, 1mm, RAL3001 (czerwony), metalowa |
| Stopień ochrony EN60529 | IP 30  |
| Gwarancja               | 3 lata   |