Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-bcs-vdip7-p-8344.html



Zestaw wideodomofonowy IP BCS-VDIP7

Cena brutto	**2 753,98 zł**
Cena netto	**2 239,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08805**
Producent	**BCS Wideodomofony IP**

Opis produktu

Panel zewnętrzny BCS-PAN1202S:
• Front koloru srebrnego, wykonany ze stali
• Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podświetlaniem LED
• Obiektyw 2.8mm, kąt widzenia kamery poziomo ok. 95°
• Mechaniczna regulacja kąta widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku
• Wbudowana usługa Web Service - zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej
• Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC), obsługa przycisku wyjścia
• Przycisk wywołania z podświetlaniem LED
• Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
• Możliwość nagrania wiadomości audio-video dla lokatora
• Wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
• Zasilanie lokalne 12VDC, klasa szczelności IP53
• Montaż podtynkowy/natynkowy (obudowa do montażu podtynkowego w komplecie, obudowa natynkowa z daszkiem BCS-PN12 dostępna osobno)
• Możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej gDMSS Plus / iDMSS Plus (dla systemu Google Android oraz Apple iOS, aplikacja płatna)
• Możliwość nagrywania wideo przez wszystkie rejestratory BCS obsługujące kanały IP, w tym: rejestratory sieciowe, analogowe i HDCVI z opcją hybrydy i trybrydy
• Podgląd na żywo z kamery oraz regulacja parametrów obrazu z poziomu Web Service
• Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P
• Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego przekaźnika za pomocą modułu kontroli dostępu BCS-MODKD (dostępny osobno)

Monitor BCS-MON7000B:
• Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze czarnym
• Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczości 800*480
• Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 przycisków szybkiego wyboru
• Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
• Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
• Automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci (wbudowana karta 4GB)
• Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
• Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (protokół BCS, do 32 kamer na każdy monitor)
• Rozbudowa do 6 monitorów oraz 20 paneli zewnętrznych
• Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
• Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
• Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
• Sterowanie przekaźnikiem (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu BCS-PAN1202S z modułem kontroli dostępu BCS-MODKD) z poziomu monitora w trakcie wywołania, rozmowy oraz podglądu kamery domofonu lub innej kamery IP
• Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
• Dedykowany przycisk na ekranie monitora do sterowania dodatkowym przekaźnikiem (dotyczy panelu BCSPAN1202S z

modułem BCS-MODKD)

Zasilacz BCS-ZA1220:
• Przeznaczony do zasilania panelu zewnętrznego, monitora oraz elektro-zaczepu
• Napięcie wyjściowe 12VDC, 2A
• Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3V
• Montaż na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocą dołączonego adaptera
• Moc 25W, sprawność >85%
• Sygnalizacja pracy diodą LED
• Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia