

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-bcs-vdip7-p-8344.html>



Zestaw wideodomofonowy IP BCS-VDIP7

Cena brutto	2 753,98 zł
Cena netto	2 239,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08805
Producent	BCS Wideodomofony IP

Opis produktu

Panel zewnętrzny BCS-PAN1202S:

- Front koloru srebrnego, wykonany ze stali
- Kamera kolor CMOS 1/3" z automatycznym podświetlaniem LED
- Obiektyw 2.8mm, kąt widzenia kamery poziomo ok. 95°
- Mechaniczna regulacja kąta widzenia kamery o 15° w dowolnym kierunku
- Wbudowana usługa Web Service - zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej
- Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC), obsługa przycisku wyjścia
- Przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- Możliwość nagrania wiadomości audio-video dla lokatora
- Wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- Zasilanie lokalne 12VDC, klasa szczelności IP53
- Montaż podtynkowy/natynkowy (obudowa do montażu podtynkowego w komplecie, obudowa natynkowa z daszkiem BCS-PN12 dostępna osobno)
- Możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej gDMSS Plus / iDMSS Plus (dla systemu Google Android oraz Apple iOS, aplikacja płatna)
- Możliwość nagrywania wideo przez wszystkie rejestratory BCS obsługujące kanały IP, w tym: rejestratory sieciowe, analogowe i HDCVI z opcją hybrydy i trybrydy
- Podgląd na żywo z kamery oraz regulacja parametrów obrazu z poziomu Web Service
- Zdalne otwarcie drzwi z poziomu Web Service, funkcja P2P
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego przekaźnika za pomocą modułu kontroli dostępu BCS-MODKD (dostępny osobno)

Monitor BCS-MON7000B:

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze czarnym
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczości 800*480
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci (wbudowana karta 4GB)
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (protokół BCS, do 32 kamer na każdy monitor)
- Rozbudowa do 6 monitorów oraz 20 paneli zewnętrznych
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie
- Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- Sterowanie przekaźnikami (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu BCS-PAN1202S z modułem kontroli dostępu BCS-MODKD) z poziomu monitora w trakcie wywołania, rozmowy oraz podglądu kamery domofonu lub innej kamery IP
- Możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
- Dedykowany przycisk na ekranie monitora do sterowania dodatkowym przekaźnikiem (dotyczy panelu BCSPAN1202S z

modułem BCS-MODKD)

Zasilacz BCS-ZA1220:

- Przeznaczony do zasilania panelu zewnętrznego, monitora oraz elektro-zaczepek
- Napięcie wyjściowe 12VDC, 2A
- Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3V
- Montaż na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocą dołączonego adaptera
- Moc 25W, sprawność >85%
- Sygnalizacja pracy diodą LED
- Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia