

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/laczowka-rozgalezniak-zasilana-awz594-p-9771.html>

Łączówka rozgałęźnik zasilana AWZ594



Cena brutto	34,44 zł
Cena netto	28,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10332
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy LBC5 przeznaczony jest do rozdzielenia zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC. Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz pięć niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi 1A wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX5. Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo wejście modułu zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja

Napięcie zasilania	10 V ÷ 30 V DC
Pobór prądu	5 mA ÷ 50 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2 : gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	5 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	- 5 x 1A PTC
- przeciwzwarciowe SCP	- 5 x 1A PTC
- przeciążeniowe OLP	- warystor
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED czerwona - obecność napięcia zasilania DC
	Diody LED zielone L1 ÷ L5 - stan wyjść AUX1 ÷ AUX5
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wymiary	126 x 78+16 x 42 (WxHxD) mm (+/-2)
Mocowanie	Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm)
Złącza:	- złącza śrubowe Ø0,51±2,05 (AWG 24-12)
- wyjścia zasilania	- gniazdo DC 5,5/2,1
- wejście zasilania	- złącze śrubowe Ø0,51±2,05 (AWG 24-12)
Waga netto/brutto	0,16kg / 0,23kg
Deklaracje	CE, RoHS