Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-zasilacza-liniowego-mlrk1012-13-8v-1a-p-9693.html



Moduł zasilacza liniowego MLRK1012 13,8V 1A

Cena brutto	**86,10 zł**
Cena netto	**70,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10246**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł zasilacza buforowego MLRK 1012 Pulsar

- napięcie zasilania: 16÷17Vac/50Hz - 40VA
- wyjście zasilania: **1A/13.8Vdc**
- wyjście techniczne: brak AC (przekaźnik)
- ochrona akumulatora: UVP

- moc zasilacza: P=14W max
- transformator dedykowany: 30VA (np. AWT 102, AWT 268)
- obudowa: brak, konstrukcja typu “open-frame”, IP00
- optyczna sygnalizacja pracy diody LED: AC stan zasilania, AUX stan wyjścia, LB ładowanie akumulatora
- montaż: kołki montażowe x4 (PCB=Ö4,2mm)
- warunki pracy II klasa środowiskowa
- temperatura pracy: -10°C÷ 40°C
- waga netto/brutto: 100/140 [g]
- wymiary: 72 x 90 x 55 (WxLxH)

Moduł zasilacza buforowego MLRK-1012 przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U= 11,0V÷13,8V DC o wydajności prądowej całkowitej 1,0A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe (SCP)
- przeciążeniowe (OLP)
- termiczne (OHP)

Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowokwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposażony jest w zabezpieczenia wyjścia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia. Moduł zasilacza wyposażony jest w ochronę akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP). Moduł posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie pracy (zasilanie AC, ładowanie LB, wyjście DC). Zasilacz wyposażony jest także w wyjście techniczne (COM, NC, NO) służące do zdalnej kontroli stanu zasilania AC. Do konfiguracji czasu opóźnienia sygnalizacji braku AC służą cztery zworki: A, B, C, D.