Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odgaleznik-catv-axing-bab-1-08-1-we2-wy-p-11679.html




# Odgałęźnik CATV Axing BAB 1-08 1-we/2-wy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **27,06 zł** |
| Cena netto | **22,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12513** |
| Producent | **Axing** |

## Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- pozłacane piny sygnałowe
- dołączony plastikowy uchwyt
- płaska charakterystyka tłumienia
- 100%-towa powtarzalność parametrów dla kolejnych egzemplarzy

Odgałęźnik wyprodukowany przez szwajcarską firmę AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski. Produkt cechuje się starannością wykonania, powtarzalnością parametrów. Inżynierowie AXINGA dołożyli wszelkich starań w celu zminimalizowania tłumienia. Produkt posiada bardzo dobre wartości parametru – dopasowanie (tłumienie odbić).

Odgałęźnik BAB 1-08 służy do wydzielania sygnału z magistrali w CATV, SMATV. Odgałęźniki są produkowane w typoszeregach, aby można było dobrać odpowiednią wartość tłumienia przyłączenia, celem uzyskania odpowiedniego poziomu sygnału w danej podsieci. W żadnym wypadku nie należy przyjmować że duże tłumienie odgałęźnika nie jest korzystne. Wręcz przeciwnie duże tłumienie przyłączenia wprowadza separację abonenta od sieci, eliminując ryzyko odbić sygnału.

Przed dobraniem odgałęźnika należy wykonać obliczenia projektowe, które pozwolą ustalić ilość rodzaj i rozmieszczenie odgałęźników, tak aby na każdym gniazdzie abonenckim panowały poprawne wartości poziomów 62–90dBuV.

Należy pamiętać że niewykorzystane wyjścia przelotowe odgałęźników należy zakończyć rezystorem 75 Ohm.

Nie należy przyłączać abonentów do wyjść przelotowych odgałęźników!

Typoszereg odgałęźników jednodrożnych firmy AXING:

- 8dB U1108
- 10dB U1110
- 12dB U1112
- 14dB U1114
- 16dB U1116
- 18dB U1118
- 20dB U1120

Dane techniczne

| Nazwa produktu | Odgałęźnik BAB 1-08 | Odgałęźnik BAB 1-10 | Odgałęźnik BAB 1-12 | Odgałęźnik BAB 1-14 | Odgałęźnik BAB 1-16 | Odgałęźnik BAB 1-18 | Odgałęźnik BAB 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol produktu w sklepie | U1108 | U1110 | U1112 | U1114 | U1116 | U1118 | U1120 |
| Ilość wejść | 1 | | | | | | |
| Ilość wyjść | 1 | | | | | | |
| Ilość odgałęzień | 1 | | | | | | |
| Tłumienie przyłączenia dla 40MHz | 8+/-1 | 10+/-1 | 12+/-1 | 14+/-1 | 15+/-1 | 18+/-1 | 20+/-1 |
| Tłumienie przyłączenia dla 470MHz | 8+/-1 | 10+/-1 | 12+/-1 | 14+/-1 | 15+/-1 | 18+/-1 | 20+/-1 |
| Tłumienie przyłączenia dla 862MHz | 8+/-1 | 10+/-1 | 12+/-1 | 14+/-1 | 15+/-1 | 18+/-1 | 20+/-1 |
| Tłumienie przyłączenia dla 1000MHz | 8+/-1 | 10+/-1 | 12+/-1 | 14+/-1 | 15,5+/-1 | 18+/-1 | 20+/-1 |
| Tłumienie przelotowe dla 40MHz | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Tłumienie przelotowe dla 470MHz | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Tłumienie przelotowe dla 862MHz | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Tłumienie przelotowe dla 1000MHz | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz | 20 | 20 | 15 | 13 | 20 | 20 | 15 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz | 32 | 26 | 26 | 25 | 22 | 26 | 26 |
| Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz | 32 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 20 |
| Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz | 25 | 26 | 24 | 32 | 20 | 30 | 20 |