

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transfomator-audio-video-zasilani-aktywny-tr-1arp-p-2985.html>

Transfomator audio video zasilani aktywny TR-1ARP



Cena brutto	73,55 zł
Cena netto	59,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03013

Opis produktu

TR-1ARP

nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania.

W przypadku braku wykorzystania złącza zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.

SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo 1 AUDIO 1 DC
Zasięg audio:	max. 1200 m
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie przelotowe:	6 dB AUDIO
Zasięg wideo:	max. 400 m UTP kat. 5e
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Typ złącz:	BNC Gniazdo Wideo CINCH Gniazdo / Zaciski kablowe AUDIO Zaciski kablowe DC
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Zasięg transmisji zasilania:	Zasilanie 40V DC <ul style="list-style-type: none"> • 3141 m @ 50 mA • 2125 m @ 100 mA • 1549 m @ 150 mA • 1176 m @ 200 mA

- 995 m @ 250 mA
- 867 m @ 300 mA
- 741 m @ 350 mA
- 664 m @ 400 mA
- 574 m @ 450 mA
- 511 m @ 500 mA
- 429 m @ 600 mA
- 374 m @ 700 mA
- 318 m @ 800 mA
- 263 m @ 900 mA

Zasilanie 12V DC

- 235 m @ 50 mA
- 156 m @ 75 mA
- 117 m @ 100 mA
- 94 m @ 125 mA
- 78 m @ 150 mA
- 58 m @ 200 mA
- 50 m @ 250 mA
- 47 m @ 300 mA
- 39 m @ 350 mA
- 29 m @ 400 mA
- 26 m @ 450 mA
- 23 m @ 500 mA

	<ul style="list-style-type: none">• 19 m @ 600 mA• 16 m @ 700 mA• 14 m @ 800 mA• 13 m @ 900 mA• 11 m @ 1000 mA
Waga:	0.088 kg
Wymiary:	118 x 30 x 65 mm