
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/autonomiczny-czytnik-brelokow-lub-kart-ins-acc-p-14961.html



Autonomiczny czytnik breloków lub kart INS-ACC

Cena brutto	**441,58 zł**
Cena netto	**359,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16286**
Producent	**ACO B**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	INS-ACC
Opis	Autonomiczny czytnik breloków i kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Max. ilość abonentów	Maksymalnie 1536 breloków lub kart
Sposób montażu	podtynkowy natynkowy (dodatkowa puszka montażowa)
Wymiary (mm)	Panel 111x130 Puszka montażowa 110x90x31 Opcjonalnie – puszka montażowa natynkowa INS-P-XS NT 132,2x113,2x(37,5/29)
Typ instalacji	2 żyły do zasilania, 2 żyły do elektrozaczepu
Zasilanie	12V ± 0,5V AC, 260mA (samo urządzenie)
Pobor mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze i drugie wyjście (złącza śrubowe ARK) do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie pierwszego elektrozaczepu - podłączenie zasilania
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji urządzenia
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - wyświetlacz LED - możliwość załączenia wyświetlania numeru porządkowego użytego breloka lub karty - możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej - obsługuje max. 1536 breloków lub kart - dwa niezależne wyjścia - regulacja czasu działania każdego wyjścia od 1 – 9 s. - możliwość podłączenia tradycyjnych elektrozaczepów - możliwość sterowania elektrozaczepem rewersyjnym lub zworą elektromagnetyczną (wymagany moduł CDN-PK) - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania (dot. 1 wyjścia) - programowanie z poziomu urządzenia (dodawanie kart za pomocą karty Master) - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania" - jedno wspólne oprogramowanie dla wszystkich czytników ACO