

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-czadu-tlenek-wegla-cd-29a2-p-8235.html>



Czujnik czadu - tlenek węgla CD-29A2

Cena brutto	155,00 zł
Cena netto	126,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08679
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Sygnalizator obecności czadu CD-29A2 służy do ciągłego monitoringu obecności tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu. Instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się niebezpiecznego stężenia tlenku węgla. Do prawidłowego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych urządzeń, przewodów zasilających za wyjątkiem trzech baterii zasilających 1,5V DC. Jest niewielki gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Zastosowano w nim zaawansowany technologicznie czujnik elektrochemiczny oraz elektroniczny układ sterujący, pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia oraz małym poborze prądu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu urządzenie generuje alarm akustyczny i optyczny. Optymalna wysokość instalacji urządzenia nad podłogą wynosi 1,5 m.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Rodzaje wykrywanych zagrożeń	tlenek węgla (czad)
Rodzaj zasilania	baterie 3 x LR6 1,5V
Napięcie zasilania	4,5V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	25 uA
Pobór prądu podczas alarmu	50 mA
Max. poziom głośności	85 dB/ 1m
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Min. wykrywane stężenie tlenku węgla	300 p.p.m.
Typ czujnika czadu	elektrochemiczny (Figaro)
Zasięg detekcji czujnika	ok. 20-25 m ²
Funkcje dodatkowe	przycisk testu, sygnalizacja niskiego stanu baterii
Temperaturowy zakres pracy	0°C...+40°C
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Wymiary - wysokość	39 mm
Wymiary - średnica	108 mm
Masa netto	0,13 kg
Masa brutto	0,22 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	215 mm
Wymiary opakowania - szerokość	160 mm
Wymiary opakowania - głębokość	40 mm