Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-bezprzewodowy-ja-180p-p-10614.html



Czujnik PIR bezprzewodowy JA-180P

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11304**
Producent	**Jablotron**

Opis produktu

JA-180P Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR

Zależnie od ustawienia alarm może być załączany natychmiast lub z pewną zwłoką czasową. W przypadku próby otwarcia lub oderwania czujnika załączony zostanie alarm sabotażowy. System regularnie sprawdza jakość łączności radiowej, a centrala sterująca otrzymuje od czujnika pełną informację dotyczącą jego pracy. Pole widzenia czujnika może być dostosowane do potrzeb instalacji poprzez zamocowanie w nim odpowiedniej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7910 lub pionowa JS-7902. Istnieje również możliwość podłączenia przewodowego czujnika otwarcia poprzez wejście na czujniku ruchu. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:	1× bateria litowa AA 3,6 V
Żywotność baterii:	do 3 lat
Protokół komunikacji radiowej:	Jablotron 868,1 MHz
Zasięg radia:	do 300 metrów w otwartej przestrzeni
Wysokość montażu:	2,5 m nad podłogą
Chroniony obszar:	120°/12 m z standardową optyką
Wymienne optyki:	korytarzowa, pionowa, pozioma
Wymiary:	110 × 60 × 55 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	–10 °C do +40 °C