

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-ja-86p-pet-bezprzewodowy-dualny-p-10761.html>



Czujnik PIR JA-86P PET bezprzewodowy dualny

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11460
Producent	Jablotron

Opis produktu

JA-86P należy do serii bezprzewodowych urządzeń serii OASiS. Detektor wyposażony jest w dwie soczewki i dwa piroelementy, co zapewnia większą odporność na fałszywe alarmy (funkcja anti-zwierz). Czujka komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo poprzez protokół OASiS. Zasilana jest baterią litową.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa 3.6V AA
Żywotność baterii	Okolo 3 lat (przy 5 minutowym czasie uśpienia)
Częstotliwość pracy	868 MHz
Zasięg komunikacji	300 m (teren niezabudowany)
Zalecany montaż	1,2 m nad podłożem
Standardowa soczewka	Szerokokątna, 120°/12m
Zgodność z normami	EN 50131-1
Temperatura pracy	-10 do +40 °C
Wymiary	180 x 60 x 55 mm
Zgodność z normami	EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
Może być stosowany zgodnie z	ERC REC 70-03