Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-ja-86p-pet-bezprzewodowy-dualny-p-10761.html



Czujnik PIR JA-86P PET bezprzewodowy dualny

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11460**
Producent	**Jablotron**

Opis produktu

JA-86P należy do serii bezprzewodowych urządzeń serii OASiS. Detektor wyposażony jest w dwie soczewki i dwa piroelementy, co zapewnia większą odporność na fałszywe alarmy (funkcja anty-zwierz). Czujka komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo poprzez protokół OASiS. Zasilana jest baterią litową.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa 3.6V AA
Żywotność baterii	Około 3 lat (przy 5 minutowym czasie uśpienia)
Częstotliwość pracy	868 MHz
Zasięg komunikacji	300 m (teren niezabudowany)
Zalecany montaż	1,2 m nad podłożem
Standardowa soczewka	Szerokokątna, 120°/12m
Zgodność z normami	EN 50131-1
Temperatura pracy	-10 do +40 °C
Wymiary	180 x 60 x 55 mm
Zgodność z normami	EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
Może być stosowany zgodnie z	ERC REC 70-03