

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-md-07b7-160st-z-wyl-scienny-p-8222.html>


Czujnik PIR MD-07B7 160st z wył. ścienny

Cena brutto	45,01 zł
Cena netto	36,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08666
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Czujnik dwufunkcyjny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia po wykryciu ruchu (czujnik PIR) jak i standardowego włącznika oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych), montaż w puszcze ściennej, sensor foto-optyczny, potencjometry do sterowania automatyką czujnika: czasem podtrzymania oświetlenia (min. 10 s ± 3 s, max. 7 min ± 2 min) i progami oświetlenia zewnętrznego (<3-2000 lx).

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Rodzaj czujnika	PIR
Napięcie zasilania	220~240V AC / 50Hz
Max. pobór prądu	18 mA
Zalecane miejsce instalacji	puszka ścienna
Zalecana wysokość instalacji	1 - 1.8 m
Kąt wykrywania ruchu	160°
Zasięg wykrywania ruchu	max. 9 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	min. 10 s ± 3 s max. 7 min ± 2 min
Zakres regulacji progu światła zewn.	<3 - 2000 lx
Max. obciążenie rezystancyjne	1200 W
Max. obciążenie indukcyjne	300 W
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+40°C
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Wymiary - wysokość	79 mm
Wymiary - szerokość	79 mm
Wymiary - głębokość	55 mm
Masa netto	0,10 kg
Masa brutto	0,14 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	117 mm
Wymiary opakowania - szerokość	83 mm
Wymiary opakowania - głębokość	62 mm
Materiał	tworzywo sztuczne