

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-nv5-p-ze-strefa-podejscia-p-12094.html>

Czujnik PIR NV5-P ze strefą podejścia



| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 49,20 zł |
| Cena netto | 40,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 12960 |
| Producent | Paradox |

Opis produktu

NV5-P - czujka ruchu z podwójnym detektorem PIR i strefą podejścia

NV5-P to czujka ruchu z podwójnym detektorem podczerwieni i ochroną strefy podejścia. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy sygnałów impulsowych czujka jest odporna na fałszywe alarmy i zwierzęta o masie do 16kg. Umożliwia regulację czułości oraz innych parametrów dostosowując się do warunków pracy. Wygląd oraz parametry pracy sprawiają że jest ona często stosowana w pomieszczeniach jako podstawowy element detekcji ruchu. Duży zasięg i szeroki kąt widzenia pozwalają na ochronę rozległego obszaru. Czujka spełnia wymagania normy EN50131 w stopniu Grade 2.

Charakterystyka produktu

- konwencjonalna czujka PIR
- podwójny element detekcyjny
- soczewka Fresnela trzeciej generacji 3D Lodiff® o specjalnym kształcie
- zasięg detekcji: 10m x 10m, kąt detekcji: 90° (przy montażu na wysokości 2.1m)
- ochrona strefy podejścia (0.1m od ściany)
- odporność na zwierzęta do masy do 16kg
- opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału)
- cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych
- regulacja czułości detekcji
- duża odporność na zakłócenia EMI i RFI
- automatyczna kompensacja temperatury
- dioda LED informująca o wykryciu ruchu i alarmie
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy
- szybkość wykrywanego ruchu: 0.2 do 3m/s
- wysokość instalacji: od 2.1m do 3.1m
- zgodność z normą EN50131 w stopniu Grade 2
- zasilanie: 10 - 15Vdc
- pobór prądu: czuwanie: 10.5mA alarm: 11.3mA
- temperatura pracy: -10°C do +50°C
- wilgotność: max. 95%
- wymiary: 9.1 x 5.5 x 4.0 cm

Czujka może być zamontowana na uchwycie SB100.