Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-zalania-ld-12-nonc-p-10820.html



Czujnik zalania LD-12 NO/NC

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11527**
Producent	**Jablotron**

Opis produktu

LD-12 Czujnik zalania wodą

Czujnik podłączany jest na **4** przewodach. **Czerwony** +12V, **czarny** GND, wyjścia alarmowe **niebieski** i **żółty**. W momencie, kiedy pojawi się woda (**elektrody czujnika zostaną zalane**) niebieskie wyjście jest łączone z GND, natomiast żółte odłaczane od GND. Po zaniku wody sytuacja jest odwrotna, niebieskie wyjście jest odłączone, a żółte podłączone do GND.

Parametry techniczne

Klasa środowiskowa	II, wewnątrz
Temperatura pracy	-10 do +40 °C
Wyjścia	200 mA max.
Zasilanie	12 V DC ± 15% ; 2 mA
Zjawisko alarmowe	Woda
Zgodny z	EN 50130-4, EN 55022