Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ekspander-16-wejsc-ja-116h-p-10595.html



Ekspander 16 wejść JA-116H

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11285**
Producent	**Jablotron**

Opis produktu

JA-116H ekspander 16 wejść BUS

Moduł powinien być zainstalowany w obudowie centrali alarmowej. Zajmuje 16 adresów w centrali alarmowej.

Specyfikacja	Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
	Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
	Maksymalny pobór prądu podłączonych urządzeń:	100mA
	Wymiary:	102 × 66 × 20 mm
	Poziom ochrony:	stopień 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
	Zgodny z EN 50131-1:	II, stosowanie wewnątrz
	Temperatura pracy:	–10 °C do +40 °C
	Zgodny z standardami:	EN 50130-4, EN 55022