

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kontaktron-ja-81m-bezprzewodowy-transmitter-bialy-p-10764.html>

Kontaktron JA-81M bezprzewodowy transmitter biały

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11467
Producent	Jablotron

Opis produktu

Detektor JA-81M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Może być rozszerzona poprzez podłączenie sensora otwarcia NC / NO. Jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych. Osiąga się to poprzez wykrywanie ruchów koła zapadkowego. Małe ruchy są ignorowane aby podmuchy wiatru nie wywoływały fałszywych alarmów. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem protokołu OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez jedną baterię litową.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie
Żywotność baterii
Częstotliwość
Zasięg
Zasięg czułości działania magnesu
Wejścia dla sensorów zewnętrznych

Maksymalna długość przewodu dla sensorów zewnętrznych
Wymiary

Środowisko działania zgodne z EN 50131-1
Temperatura pracy
EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 klasyfikacja
Zgodność z
Może być stosowany zgodnie z

bateria litowa typu LS(T)14500 (3,6V AA)
ok. 3 lata dla maksimum 20 naruszeń dziennie
868 MHz, protokół OASIS
do 300m w otwartej przestrzeni
45/25mm
IN2 i TMP = NC
IN1 = NC lub sparametryzowana 1k
3 metry
110 x 31 x 26 mm
magnes: 56 x 16 x 15 mm
II. do użytku wewnętrznego
-10 do +40 °C
stopień 2
ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, and EN 60950-1
ERC REC 70-03