

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kontaktron-ja-81mb-bezprzewodowy-transmitter-braz-p-10765.html>

Kontaktron JA-81MB bezprzewodowy transmitter brąz

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11468
Producent	Jablotron

Opis produktu

Detektor JA-81MB jest przeznaczony do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Może być rozszerzona poprzez podłączenie sensora otwarcia NC / NO. Jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych. Osiąga się to poprzez wykrywanie ruchów koła zapadkowego. Małe ruchy są ignorowane aby podmuchy wiatru nie wywoływały fałszywych alarmów. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem protokołu OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez jedną baterię litową. Kolor brązowy

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa typu LS(T)14500 (3,6V AA)
Żywotność baterii	ok. 3 lata dla maksimum 20 naruszeń dziennie
Częstotliwość	868 MHz, protokół OASIS
Zasięg	do 300m w otwartej przestrzeni
Zasięg czułości działania magnesu	45/25mm
Wejścia dla sensorów zewnętrznych	IN2 i TMP = NC
Maksymalna długość przewodu dla sensorów zewnętrznych	IN1 = NC lub sparametryzowana 1k
Wymiary	3 metry
Środowisko działania zgodne z EN 50131-1	110 x 31 x 26 mm
Temperatura pracy	magnes: 56 x 16 x 15 mm
EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 klasyfikacja	II. do użytku wewnętrznego
Zgodność z	-10 do +40 °C
Może być stosowany zgodnie z	stopień 2
	ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, and EN 60950-1
	ERC REC 70-03