Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-171b-p-21445.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-171B

Cena brutto	**1 338,24 zł**
Cena netto	**1 088,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23599**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V /1000 V ±(0,025%+5)
Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V /1000 V ±(0,4%+40)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A ±(0,15%+10)
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A ±(0,75%+20)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,05%+2)
Konduktancja: 60 nS ±(1%+10)
Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 µF / 6 mF ~ 60 mF ±(2,5%+5)
Częstotliwość: 60 Hz ~ 10 MHz / ±(0,01%+5)
Temperatura: -40°C ~ 1000°C ±(1%+3); -40°F ~ 1832°F ±(1,5%+5)
Współczynnik wypełnienia: 1% ~ 99% ±(3%+40)
Test diod: ok. 3 V
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Procentowy udział natężenia prądu w pętli 4-20 mA: 0-100%

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ): około 3 kOhm
Pomiar AC+DC
Pomiar True RMS
Zapis wartości MAX/MIN/AVG/peak
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Zapis pomiarów: 9999
Analogowy bargraf
Ostrzeżenie przed niewłaściwym wyborem gniazd pomiarowych
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie: po ok. 15 minutach
Maksymalny odczyt: 60000
Podświetlany wyświetlacz EBTN

CECHY OGÓLNE
Złącze optyczne
Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm (dla zakresu 600 mV DC: ok. 1 GOhm)
Zasilanie: Wbudowany akumulator litowo-jonowy 2000 mAh, 7,6 V
Rozmiar wyświetlacza: 70,6 x 35,3 mm
Wymiary produktu: 206 x 95 x 55 mm
Waga produktu: 386 g
Akcesoria: przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, kabel USB, ładowarka, gniazdo ładowania, płyta CD, etui