

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mmx-11usb-p-29481.html>

Mikser audio MMX-11USB

Cena brutto	589,37 zł
Cena netto	479,16 zł
Numer katalogowy	32706
Kod producenta	MMX-11USB
Producent	Brak

Opis produktu

2-kanalowy mikser audio z 3 wejściami oraz interfejsem USB.

- Wejście/wyjście USB do odtwarzania plików cyfrowych audio z komputera oraz rejestracji miksów na komputerze
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 1 kanał wejściowy mono, z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem, regulatorem panoramy i wskaźnikiem szczytu
- 1 kanał wejściowy stereo, z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- 1 wejście i 1 wyjście stereo tape
- 1 wyjście master stereo (3.5mm)
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Zasilanie phantom +20V, włączone na stałe
- Diodowy wskaźnik przesterowania
- Metalowa obudowa

Liczba kanałów	2
Liczba wejść	3
Wejście mikrofonowe	0.5mV, 1 x 3-pinowy XLR
Wejście liniowe	150mV (stereo), 1 x RCA L/R 2mV (mono), 1 x 6.3 mm
Tape (odtworzenie)	420mV, 1 x RCA L/R
Wyjście master	max 6V, 1 x 3.5mm
Wyjście Booth	max 6V, 1 x 3.5mm
Tape	1 x RCA L/R
USB	tak
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.05 %
Stosunek S/N	81dB, ważony
Korektor basy	±15dB/80Hz
Korektor wysokie	±15dB/12kHz
Zasilanie phantom	+20 V
Zasilanie	przez interfejs USB lub z doł. zasilacza
Alternatywne napięcie zasilania	DC 5 V
Alternatywne zasilanie	DC 500 mA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Wymiary	102 x 45 x 140mm
Szerokość	102 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	140 mm
Waga	430 g
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.14 x 0.07 x 0.18 m
Waga brutto	0.615 kg
Waga netto	0.48 kg