

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mxr-4-p-29492.html>

## Mikser audio MXR-4

Cena brutto	<b>830,15 zł</b>
Cena netto	<b>674,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32717</b>
Kod producenta	<b>MXR-4</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

4-kanalowy mikser audio z wbudowanym urządzeniem efektywnym DSP, odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 2 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 1 kanał wejściowy stereo, z 2-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
- 16 regulowanych efektów delay
- Regulowane wyjście FX send oraz Aux return
- Zasilanie phantom +48V, wyłączane
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
-

Zasilanie przez port USB lub dołączony zasilacz

Kanały wejściowe	4
Ilość wejść mix/mono	2
Ilość wejść stereo	1
Wejście mikrofonowe	2 mV, sym. 2 x XLR
Wejście liniowe	100 mV (stereo), 2 x 6.3 mm L/R 60 mV (mono), 2 x 6.3 mm
Wejście aux	400 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wyjście master	500 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wysyłka efektu	4.4 V, 1 x 6.3 mm
Słuchawki	$\geq 8 \Omega$ , 1 x 6.3 mm
USB	tak
Bluetooth	tak
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.03 %
Stosunek S/N	> 83 dB(A)
Korektor basy	$\pm 15$ dB/80 Hz
Korektor wysokie	$\pm 15$ dB/12 kHz
Zasilanie phantom	+48 V
Zasilanie	przez USB lub

	z doł. zasilacza
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	228 x 53 x 205 mm
Szerokość	228 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	205 mm
Waga	1.4 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.255 x 0.24 x 0.08 m
Waga brutto	1.625 kg
Waga netto	1.48 kg