

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mxr-6-p-29493.html>

Mikser audio MXR-6

Cena brutto	1 187,15 zł
-------------	--------------------

Cena netto	965,16 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	32718
------------------	--------------

Kod producenta	MXR-6
----------------	--------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

6-kanalowy mikser audio z wbudowanym urządzeniem efektywnym DSP, odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 4 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 2 kanały wejściowe stereo, z 2-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
- 16 regulowanych efektów delay
- Regulowane wyjście FX send oraz Aux return
- Zasilanie phantom +48V, wyłączane
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
-

Zasilanie przez port USB lub dołączony zasilacz

Kanały wejściowe	6
Ilość wejść mix/mono	4
Ilość wejść stereo	1
Wejście mikrofonowe	2 mV, sym. 4 x XLR
Wejście liniowe	100 mV (stereo), 2 x 6.3 mm L/R 60 mV (mono), 2 x 6.3 mm
Wejście aux	400 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wyjście master	500 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wysyłka efektu	4.4 V, 1 x 6.3 mm
Słuchawki	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6.3 mm
USB	tak
Bluetooth	tak
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.03 %
Stosunek S/N	> 83 dB(A)
Korektor basy	± 15 dB/80 Hz
Korektor wysokie	± 15 dB/12 kHz
Zasilanie phantom	+48 V
Zasilanie	przez USB lub

	z doł. zasilacza
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	308 x 53 x 205 mm
Szerokość	308 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	205 mm
Waga	1.9 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.33 x 0.24 x 0.08 m
Waga brutto	2.1 kg
Waga netto	1.93 kg