Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-ulm-164-sw-p-29508.html

Mikser ULM-164/SW



Cena brutto	**1 652,21 zł**
Cena netto	**1 343,26 zł**
Numer katalogowy	**32733**
Kod producenta	**ULM-164/SW**
Producent	**Brak**

Opis produktu

6-kanałowy mikser liniowy

- 6 wejść stereo/mono
- 2 wyjścia stereo, niezależne (master 1 przez RCA lub gniazdo 6.3mm)
- 1 wyjście mono
- 3-punktowy korektor
- Diodowy wskaźnik poziomu VU, przełączany dla obu wyjść
- Diodowy wskaźnik szczytu dla każdego kanału
- Korektory z wyczuwalnym środkiem, dla wejściowych kanałów stereo
- Funkcja wyciszania
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście liniowe	150mV/50kΩ (stereo), 6 x RCA L/R 150mV/25kΩ (mono), 6 x 6.3mm, niesym.
Wyjście master	1V/600Ω (stereo), 2 x RCA (1 x 6.3mm) L/R 2V/600Ω (mono), 1 x 6.3mm
Słuchawki	≥8Ω, 1 x 6.3mm
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	0.05 %
Stosunek S/N	69dB, nie ważony
Korektor basy	±12dB/80Hz
Korektor średnie	±12dB/1kHz
Korektor wysokie	±12dB/10kHz
Zasilanie	230V˜/50Hz/10VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	10 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x48x175mm, 1U
Szerokość	482 mm
Wysokość	48 mm

Głębokość	175 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2.3 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.18 x 0.047 x 0.482 m
Waga brutto	3.035 kg
Waga netto	2.32 kg