

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-przekaznikowy-awz528-pu3-p-14171.html>

## Moduł przekaźnikowy AWZ528 PU3



Cena brutto	<b>72,57 zł</b>
Cena netto	<b>59,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15372</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

Moduł przekaźnikowy PU3 (AWZ528) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1mm<sup>2</sup>.

### Specyfikacja

Napięcie zasilania	10÷14VDC (-/+5%)
Prąd sterowania cewki	17mA 12VDC
Rezystancja cewki	720Ω (-/+10%)
Moc cewki	200mW
Ilość przekaźników	3
Napięcie styków przekaźnika	30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika (obciążenie rezystancyjne)	1A max.
Czas załączenia/wyłączenia	10ms/5ms (-/+5%)
Sygnalizacja optyczna	diody LED czerwone L1+L3 - stan załączenia przekaźnika
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	70 x 43 x 40 (WxHxD) mm
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory fi=3mm)
Złącza	Φ0,41±1,29 (AWG 26-16) 0,2 ÷ 1mm <sup>2</sup>
Deklaracje	CE
Waga netto/brutto	0,04kg / 0,060kg