Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-przekaznikowy-awz610-mp1-p-14174.html



Moduł przekaźnikowy AWZ610 MP1

Cena brutto	**50,43 zł**
Cena netto	**41,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15375**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy MP1 (AWZ610) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada dwa niezależne wejścia T+,T- służące do wyzwalania przekaźników stanem wysokim lub niskim.

Specyfikacja

Napięcie zasilania modułu	12V (10VDC÷14VDC)
Pobór prądu	45 mA max.
Ilość przekaźników	1
Napięcie styków przekaźnika	30VDC / 50VAC max.
Napięcie wyzwalania T	T+ 5V ÷ Uzas. T- 0V ÷ (Uzas - 5V)
Prąd styków przekaźnika	2A max.
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	50 x 22 x 43 (WxHxD)
Waga netto/brutto	0,03 / 0,05 kg
Montaż	Taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje	CE
Uwagi	wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), (AWG 26-14), 0,2÷1mm2