

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-cdnp5s-gr-p-14842.html>



## Panel zewnętrzny z szyfratorem CDNP5S GR

Cena brutto	<b>539,97 zł</b>
Cena netto	<b>439,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16154</b>
Producent	<b>ACO A</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
Index	CDNP5 BR CDNP55 BR CDNP5 GR CDNP55 GR
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
Dostępne kolory	Klawiatura ze stali nierdzewnej Brąz (BR) Grafit (GR)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206x88
Wn instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,6W
Wyjscia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - modułu przełącznika CDN-PK (max. 5A)
Wejscia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB