

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-inspiro-17s-pt-p-14948.html>



## Panel zewnętrzny z szyfratorem INSPIRO 17S p/t

Cena brutto	<b>1 573,21 zł</b>
Cena netto	<b>1 279,03 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16273</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 17
Opis	INSPIRO 17S (Slave)
Wykonanie	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i duża lista opisowa
Moduły	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wyświetlacz	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
Max. ilość abonentów	17N - duży moduł podświetlanej listy opisowej
Sposób montażu	LCD (podgrzewany)
Wymiary (mm)	255 lokali
Wzrost instalacji	Podtynkowy
Prędkość linii	Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XXI-NT)
Zasilanie	Panel 216x229
Poziór mocy w trybie czuwania	Pole opisowe 73x166
Wyjścia	Puszka montażowa podtynkowa 197x210x31,5
Wejścia	Cyfrowa: 2 żyłowa
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	Max. 1000m
Techny	12V ± 0,5V AC
	~ 0,7W
	Pierwsze do podłączenia:
	- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
	- elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)
	- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
	Dругie przekaźnikowe do podłączenia:
	- automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
	- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)
	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
	- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
	- obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych
	- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
	- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
	- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
	- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
	- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
	- funkcja otwierania korytarzowego
	- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
	- funkcja portierska
	- obsługa elektrozaczepów i zworników elektromagnetycznych różnego typu
	- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
	- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
	- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB