

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przenosny-system-wzmacniajacy-txa-1020-p-29336.html>

Przenośny system wzmacniający TXA-1020

Cena brutto	9 132,65 zł
Cena netto	7 424,92 zł
Numer katalogowy	32560
Kod producenta	TXA-1020
Producent	Brak

Opis produktu

Przenośny system wzmacniający dużej mocy z wbudowanym podwójnym odbiornikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wysokiej jakości wzmacniacz 120WRMS, klasy D
- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/4.5Ah (czas pracy: 4-6h), wbudowana automatyczna ładowarka ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów itp.
- Wbudowany podwójny odbiornik bezprzewodowy; możliwość wyboru 2 x 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9MHz)
- 2-drożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy, z 25cm (10") głośnikiem basowym
- 1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm), 1 wejście mikrofonowe (6.3mm), 1 wejście liniowe stereo (RCA), 1 wejście Aux (3.5mm), każde wejście regulowane
- Wspólny regulator poziomu master i 2-punktowy korektor barwy
- 1 wyjście liniowe stereo (RCA), 1 wyjście Aux (3.5mm)
- Przełącznik priorytetu mikrofonów
-

Łatwy transport dzięki teleskopowej ręczce i 2 kółkom

•

Gniazdo na statyw

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Moc znamionowa RMS	120 W
Moc szczytowa (peak)	170 W
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
Częstotliwość nośna	863.1-864.9 MHz
Zasięg	≈ 30 m
Wejścia	6mV (mic), 300mV (line, aux)
Link	opcjonalnie (TXA-1020MT)
Max SPL	113 dB
Korektor, niskie	±10dB/100Hz
Korektor, wysokie	±10dB/10kHz
Zasilanie	230V~/50Hz/170VA, akumul.: 2 x 12V/4.5Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	360x580x320mm
Waga	17.8 kg
Połączenia	1 x XLR/6.3mm (mic), 1 x 6.3mm (mic),



-
- 1 x RCA L/R (line in),
 - 1 x 3.5mm (line in),
 - 1 x RCA L/R (line out),
 - 1 x 3.5mm (line out)

Waga netto 17.18 kg