

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-pip-1an-0-375a-biala-p-30157.html>

Puszka instalacyjna PIP-1AN 0,375A biała

Cena brutto	94,71 zł
Cena netto	77,00 zł
Numer katalogowy	33426
Kod producenta	PIP-1AN
Producent	Brak

Opis produktu

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-1AN/0,375A przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego. Charakteryzuje się prostym i kątowym (rozgałęzienie 90°) sposobem prowadzenia linii.

Zespoły kablowe zbudowane z przeciwpożarowej puszkii instalacyjnej oraz kabla wraz z zamocowaniem, zapewniają utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z DIN 4102-12:1998 puszki PIP-1AN/0,375A są zaszeregowane do klasy podtrzymania funkcji elektrycznych E90.

Głównym zadaniem puszek typu PIP-1AN/0,375A jest utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub przekazu sygnału w warunkach pożaru (zachowanie ciągłości linii) po spaleniu się (uszkodzeniu) sygnalizatora lub innego odbiornika podłączonego przez puszkę do instalacji i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów (lub innych urządzeń) znajdujących się poza strefą pożaru. Przez puszkę PIP-1AN/0,375A do instalacji SSP można włączyć takie urządzenia jak: sygnalizatory (np. seria SA-K, seria P8 – bez synchronizacji), głośniki systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klapy dymne itp.

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	0,375 A
Średnica kabla instalacyjnego	19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	108×28 mm
Wymiary z przepustami	123×115×28 mm

Waga

~255 g

Współpracujący sygnalizator

SA-K5, SA-K6, SA-K7, SA-P8, SAO-P8, SO-P8