
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-pip-1an-pozarowa-p-2428.html



Puszka instalacyjna PIP-1AN pożarowa

Cena brutto	**84,87 zł**
Cena netto	**69,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02445**
Producent	**W2**

Opis produktu

PUSZKA PIP-1AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ

NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

- puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
- **posiada odporność ogniową E90**
- przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
- charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru
- występuje również w wersji PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA, która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika

Schemat podłączenia:

Schemat połączeń PIP-1AN z beczpiecznikiem

Schemat połączeń PIP-1AN/Rozgałęźna

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	0,375 A / rozg. max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego	19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm^2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary Wymiary z przepustami	108x28 mm 123x115x28 mm
Współpracujący sygnalizator	SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7,SA-K7N, SO-Pd13