


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-pip-1an-pozarowa-p-2428.html>

Puszka instalacyjna PIP-1AN pożarowa

Cena brutto	84,87 zł
Cena netto	69,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02445
Producent	W2

Opis produktu

PUSZKA PIP-1AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ

NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

- puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
- **posiada odporność ogniową E90**
- przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
- charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru
- występuje również w wersji PIP-1AN/ROZGAŁĘŻNA, która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika

Schemat podłączenia:

Schemat połączeń PIP-1AN z bezpiecznikiem

Schemat połączeń PIP-1AN/Rozgałęźna

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	0,3/5 A / rozg. max. 16 A
Srednica kabla instalacyjnego	19 mm
Przekroj przewodu	max. 4 mm ²
Stopien ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	108x28 mm 123x115x28 mm
Wymiary z przepustami	
Współpracujący sygnalizator	SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7,SA-K7N, SO-Pd13