

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sat-konwerter-quattro-fte-excellento-hq-p-22754.html>

Sat konwerter Quattro FTE eXcellento HQ

Cena brutto	84,62 zł
Cena netto	68,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25061

Opis produktu

FTE Quattro jest wysokiej jakości markowym konwerterem, przeznaczonym do współpracy z multiswitchami (urządzeniami do podziału i dystrybucji telewizji satelitarnej oraz naziemnej). Prawidłowo współpracuje z każdym modelem multiswitcha dostępnym na rynku.

Konwerter FTE Quattro (o czterech niezależnych wyjściach: HH, VH, HL, VL) znajduje zastosowanie:

W instalacjach zbudowanych na multiswitchach w stacjach czołowy telewizji zbiorczej i kablowej

W instalacjach rozprowadzających pierwszą pośrednią częstotliwość satelitarną. Zminimalizowany współczynnik szumów umożliwia osiągnięcie optymalnego odbioru sygnału nawet w ekstremalnych warunkach. Konwerter posiada sprawdzony system ochronny, który pozwala uniknąć uszkodzeń na złączach przez zbierającą się tam wodę.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj konwertera: HQ Quattro

Częstotliwość wejściowa Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz

Częstotliwość wejściowa High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz

Ilość wyjść: 4 (1 VL, 1 HL, 1 VH, 1 HH)

Częstotliwość wyjściowa Low Band: 950 ~ 1950 MHz

Częstotliwość wyjściowa High Band: 1100 ~ 2150 MHz

Impedancja wyjściowa: 75 Ω

Częstotliwość oscylatora Low Band: 9.75 GHz

Częstotliwość oscylatora High Band: 10.60 GHz

Wzmocnienie: 55 ~ 68 dB

Współczynnik szumów: < 0.1 dB

Napięcie zasilające: 13 V DC - 18 V DC, 0 - 22 KHz

Pobór prądu: 230 +/- 10 mA (Typ.)

Odporność na zakłócenia UMTS/GSM/DECT przy częstotliwości 1800 MHz: 40 dB min.