

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-bramowa-ds-kv8102-vp-czytnik-kart-p-16389.html>

Stacja bramowa DS-KV8102-VP czytnik kart

Cena brutto	876,99 zł
Cena netto	713,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17929
Producent	HIKVision

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajny procesor wbudowany SOC Processor

Wbudowany system operacyjny Linux

Czujnik CMOS o wysokiej czułości, aparat fotograficzny o rozdzielczości 1,3 megapiksela

Kompresja wideo H.264

Rozdzielczość 1280 × 720 px

25 sn./s.

Wejście audio Wbudowany wielokierunkowy mikron

Wyjście audio Wbudowany głośnik

Kompresja dźwięku G.711 U

Dat. Strumień audio 64 Kb / s

Popraw jakość dźwięku Redukcja szumów i echa

Wewnętrzny czytnik kart IC Wbudowany

Stan Wykrywania Statusu Status Wykrywania Kontakt Magnetycznego Drzwi

Przycisk wyjścia Otwórz drzwi od wewnątrz

NO / NC Obsługuje ustawienie stanu

Shine Widoczne światło

Interfejs Ethernet RJ-45, 10/100 Mb / s Self-Adaptive Ethernet

Protokół sieciowy TCP / IP, SNMP, SIP, RTSP

Wejście alarmowe Alarm magnetyczny drzwi, wykrywanie sabotażu

Magistrala 1x Port półduplexowy RS-485



Liczba przycisków 1

Wejście alarmowe 4x

Wyjście alarmowe 1x

Tworzywo sztuczne

Zasilanie 24 V DC, kabel Power UTP (DS-KAD606, DS-KAD612) / 12 V DC

Zużycie energii ≤ 12 W

Temperatura pracy od -40 ° C do $+ 70$ ° C (wilgotność: 10% - 90%)

Stopień ochrony IP65

Wymiary 164 mm × 97 mm × 54,4 mm

Certyfikaty FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

24 miesiące gwarancji