Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-ja-180a-zewnetrzny-bezprzewodowy-p-10647.html



Sygnalizator JA-180A zewnętrzny bezprzewodowy

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11338**
Producent	**Jablotron**

Opis produktu

JA-180A jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JABLOTRON 100. Została zaprojektowana do zewnętrznego informowania o wystąpieniu alarmu / sabotażu oraz wskazywania każdego naruszenia chronionej przestrzeni.

Zasilana jest litową baterią, o długiej żywotności. Nie wymaga zasilania z sieci. Syrena komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa, BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah
Żywotność baterii	ok. 3 lat
Pasmo kounikacji	868 MHz, protokół Jablotron
Zasięg komunikacji	do 300m (teren otwarty)
Syrena	piezo, 112 dB/1m
Max. Czas trwania alarmu – sygnalizacja akustyczna	3 minuty
Max. Czas trwania alarmu – sygnalizacja optyczna	30 minut
Obudowa (EN 60529)	IP34D
EN 50131-1, EN 50131-4, EN 501321-5-3	klasa 2
Zakres temp. pracy	-25 do +60°C
Środowisko klasy	klasa IV.
Wymiary, waga	230 x 158 x 75 mm, 850 g
Zgodność z normami	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022 i EN 60950-1
Może być stosowana zgodnie z	ERC REC 70-03