

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-ja-180a-zewnetrzny-bezprzewodowy-p-10647.html>

Sygnalizator JA-180A zewnętrzny bezprzewodowy

| | |
|------------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 11338 |
| Producent | Jablotron |

Opis produktu

JA-180A jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JABLOTRON 100. Została zaprojektowana do zewnętrznego informowania o wystąpieniu alarmu / sabotażu oraz wskazywania każdego naruszenia chronionej przestrzeni.

Zasilana jest litową baterią, o długiej żywotności. Nie wymaga zasilania z sieci. Syrena komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--|---|
| Zasilanie | bateria litowa, BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah |
| Żywotność baterii | ok. 3 lat |
| Pasma komunikacji | 868 MHz, protokół Jablotron |
| Zasięg komunikacji | do 300m (teren otwarty) |
| Syrena | piezo, 112 dB/1m |
| Max. Czas trwania alarmu – sygnalizacja akustyczna | 3 minuty |
| Max. Czas trwania alarmu – sygnalizacja optyczna | 30 minut |
| Obudowa (EN 60529) | IP34D |
| EN 50131-1, EN 50131-4, EN 501321-5-3 | klasa 2 |
| Zakres temp. pracy | -25 do +60°C |
| Środowisko klasy | klasa IV. |
| Wymiary, waga | 230 x 158 x 75 mm, 850 g |
| Zgodność z normami | ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022 i EN 60950-1 |
| Może być stosowana zgodnie z | ERC REC 70-03 |