

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczno-akustyczny-sao-bz-p-7197.html>



Sygnalizator optyczno-akustyczny SAO-Bz

Cena brutto **164,82 zł**

Cena netto **134,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **07554**

Producent **W2**

Opis produktu

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Bz przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji, w instalacjach technicznych.

Opis konstrukcji:

Sygnalizator składa się z obudowy aluminiowej malowanej lakierem proszkowym, układu elektronicznego oraz lampy, w której umieszczone są diody LED. Jako źródło dźwięku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator daje użytkownikowi możliwość niezależnego sterowania sygnałem optycznym i akustycznym (w odróżnieniu od sygnalizatora SAOZ-Pd). Dodatkowo sygnalizator wyposażony jest w elementy antysabotażowe dostarczające informacji o oderwaniu sygnalizatora od podłoża oraz o zdjęciu pokrywy sygnalizatora.

Przewody zasilające podłącza się zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora.

Schemat połączeń sygnalizatora SAO-Bz:

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ sygnalizatora	akustyczno - optyczny
Napięcie zasilania	16-32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie działania	część akustyczna max 80mA@24V DC
Pobór prądu w stanie działania	część optyczna max 15mA@24V DC
Natężenie dźwięku w odległości 1m	>95dB
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 36C
Wymiary	155x142x70mm