Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 17:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transformator-video-audio-zasilanie-tr-1vap-p-9962.html



Transformator video + audio + zasilanie TR-1VAP

Cena brutto	**21,57 zł**
Cena netto	**17,54 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10547**

Opis produktu

TR-1VAP nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania.

W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.

SPECYFIKACJA

W opakowaniu:	**2 szt. Podana cena za sztukę**
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo 1 AUDIO 1 DC
Zasięg audio:	1200 m
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zakres pasma audio:	20 Hz ... 20 kHz
Tłumienie przelotowe:	-0.5 dB @ 5 MHz Wideo -1.75 dB @ 1 kHz AUDIO
Zasięg wideo:	max. 400 m UTP kat. 5e
Zakres pasma wideo:	0 ... 50 MHz (-3 dB)
Separacja między wejściami:	> -50 dB Wideo / AUDIO
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Nominalny poziom wejściowy audio:	1 Vpp
Nominalny poziom wyjściowy audio:	1 Vpp
Typ złącz:	BNC Wtyk Wideo CINCH Wtyk AUDIO 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Zasięg transmisji zasilania:	• Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA

	59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA